

ENC 电源控制器

满足全系列电动螺丝刀 + 最新设计 + 体积小、重量轻 + 电气化控制、信号输入输出 + 软式启动 = 完美性能



特点:

- 1) AC100~240V、50/60Hz。
- 2) 软式启动可以让起子头更容易导入螺丝十字槽，减少对十字槽的磨损。
- 3) 可无段式设置输出电压大小来控制螺丝刀转速。
- 4) 配备信号输出和输入端子，方便自动化设备 PLC 来控制螺丝刀（自动化专用）。



APS 系列

APM 系列

APS3

APL 系列

型号规格:

类目/型号	APS-201B	APS-301A	APS-301B	APS-351B	APM-301A	APM-301B	APM-301C	APS3	APL-301B
输入电压 (AC)	110~240V、50/60Hz								
输出电压 (DC)	9~19V	20~30V		25~35V	20~30V			24~30V	25~30V
软式启动 (Sec.)	N/A	0~1		0~1	N/A	0~1	0~1.	N/A	0~1
输出电压设置	无段式控制								
输出端针数	5 pin					6 pin		5 pin	
外部信号输入	启动信号							无	启动信号
内部信号输入	刹车信号							无	刹车信号
功率 (W)	38	60		59.5	75			100	90
适用的螺丝刀 型号	ASA-S1000M ASA-S2000M ASA-S2500M	BS-2000 BS-3000 BS-4000 BS-4000F BS-6000 BS-6500	ASA-S1000M ASA-S2000M ASA-S2500M ASA-2000M/S ASA-3000M/S ASA-4000M/S ASA-5600M	ASA-2000/S ASA-3000/S ASA-4000/S ASA-4500/S ASA-5000M	BS-6800	ASA-7000/S ASA-8000/S ASA-7000/PS ASA-7000/PS	ASA-6000/PS ASA-6500/PS ASA-6800/PS ASA-7500/PS ASA-8500/PS ASA-9000/PS	ASA-S1000MA ASA-S2000MA ASA-S2500MA ASA-3000MA ASA-3000MSA ASA-4000MA ASA-4000MSA	ASA-8500/PS ASA-9000/PS
尺寸 (mm)	164x64x42				172x84x46			200x120x94	270x130x66
净重 (g)	300				380			2998	1100
电源线长度 (M)	1.8								
安规认证	CB,CE,UL(CUL),CCC,ROHS,REACH								

尺寸和功能介绍:

APS 系列	APM 系列
指示灯 64 172 164 41 42 5P接头 外部控制器专用接线端子 信号输出接线端子 速度设定 软式启动设定 AC输入插座 单位:mm	指示灯 64 180 172 45 46 5P接头 外部控制器专用接线端子 信号输出接线端子 软式启动设定 速度设定 AC输入插座 单位:mm
APS3	APL 系列
把手 130 66 270 5P接头 真空气源接口 散热口 速度设置 电源开关 (螺丝刀) 电源开关 (真空泵) 单位:mm	150 130 300 270 65 66 5P接头 速度设定 信号输入/输出接线端子 AC输入插座 电源开关 单位:mm